VIGILO

Manuale Utente, guida semplificata

1.0 Inserire in Vigilo una microSIM -GSM (non inclusa nella fornitura)

Prima di inserire la SIM verificare che la richiesta del codice PIN sia disattivata.Aprire il dispsoitivo svitando con un cacciavite le tre viti che chiudono lo sportello poosteriore, inserire la Micro SIM nell'apposito alloggiamento e richiudere riavvitando le viti.
Caricare la batteria per almeno 8 ore.

1.1 Modificare l'impostazione oraria

Inviare un SMS a Vigilo con il testo: **TZ+01** oppure **TZ+02**

Ora solare: TZ+01, il dispositivo verrà configurato per l'utilizzo dell'ora solare (orario invernale) **Ora legale: TZ+02**, il dispositivo verrà configurato per l'utilizzo dell'ora legale(orario estivo)

1.2 Programmazione del primo numero di emergenza

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vigilo con il testo: **A1,nnnnnnnnnn** (dove **nnnnnnnnnn** è il primo numero che Vigilo chiamerò in caso di eemergenzae)
SMS ricevuto se configurato correttamente: **Set mobile number 1 OK!**

1.3 Programmazione del secondo numero di emergenza

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vigilo con il testo: **B1,nnnnnnnnnn** (dove **nnnnnnnnnn** è il secondo numero che Vigilo chiamerò in caso di eemergenzae)
SMS ricevuto se configurato correttamente: **Set mobile number 2 OK!**

1.4 Programmazione del terzo numero di emergenza

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vigilo con il testo: **C1,nnnnnnnnnn** (dove **nnnnnnnnnn** è il terzo numero che Vigilo chiamerò in caso di eemergenzae)
SMS ricevuto se configurato correttamente: **Set mobile number 3 OK!**

1.5 Chiedere a Vigilo la posizione corrente in formato Google Maps

Inviare un SMS al numero telefonico della SIM inserita in Vigilo con il testo: LOC

Vigilo risponderà con il messaggio: **GPS Info! Time: xxxxx; Lat: xxxx; Lon: xxxx; Spd: xxxxx, Altitude:xxxx Bt: xxx *maps.google.com/maps?q=loc:45.478124,9.123962***
Cliccando sul link di google si aprirà la mappa con la localizzazione Vigilografica di Vigilo

N.B. il servizio di localizzazione che permette di visualizzare sul portale web il tracciato degli spostamenti come indicato nel manuale completo inserito nella confezione, richiede una SIM con profilo dati, è pertanto consigliabile che il contratto con l'operatore di telefonia mobile contempli questa opzione per evitare costi imprevisti; trattandosi di un servizio gratuito non è garantito il funzionamento continuativo.

Per problematiche di natura tecnica siete pregati di inviare un'email all'indirizzo: assistenza@saisystem.it
Il manuale completo è disponibile sul ns. sito web all'indirizzo www.saisystem.it nella sezione documentazione

VIGILO