



Box filare 16 ingressi per Ryno Smart

Descrizione

Box filare con 16 ingressi per Ryno Smart.

Uscita sirena e con ingresso batteria backup. Prodotto fondamentale per rendere la tua centrale Ryno Smart non solo wireless ma anche filare, che può gestire fino a 16 sensori finari.

SMART
RYNO SECURITY

Caratteristiche

- 16 Ingressi zona a bordo per il collegamento di sensori filari.
- Ogni zona è dotata di una propria luce a LED per facilitare la configurazione e per vedere lo stato del sensore.
- Due zone cablate speciali per rilevatori di fumo/gas/vibrazioni
- L'uscita di allarme consente di attivare l'apparecchiatura come luci o altro per scoraggiare immediatamente l'intruso
- Notifica push immediata per batteria scarica, interruzione di corrente e ripristino dell'alimentazione.

-
- Funziona con tutti i tipi di sensore, pir, contatto porta, tapparella, vibrazione o inerziale
 - Suono della sirena interna da 105 dB e modalità muto per opzionale
 - Distanza di trasmissione wireless: ?150 m (in area aperta)
 - Uscita Sirena
 - Uscita AUX (alimentazione sensor pir/tenda o altro)
 - Antenna magnetica con cavo da 1.5 metri
 - Protezione antisabotaggio
 - Alimentatore interno da: 15 V/3 A
 - Alimentazione: 220V
 - Alloggiamento per batteria 12V 7A
 - Serratura con 2 chiavi
 - Dimensioni del box di metallo (LxPxA): 260 * 265 * 78 mm
 - Colore: Nero

www.saisystem.it